

Eclairage > Luminaires > Hublot > Saillie > ERIS

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [HUBLLOT ERIS ASY 22W 3000K HAUTE FREQUENCE CORRIDOR](#)

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>31243754</b>
EAN 13	<b>3262571171184</b>
Classe de protection	<b>1</b>
Fréquence	<b>50 Hz</b>
IK	<b>10</b>
Tension	<b>230 V</b>
Puissance	<b>32 W</b>
Flux lumineux	<b>3000 Lm</b>
Température de couleur	<b>3000 K</b>
CEE	<b>BAR EQ 110</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Installation murale ou plafonnier.

**REMARQUE / NOTA**

Afin d'éviter tout conflit entre les hublots équipés de cellule de détection, une interdistance minimale de 4m est recommandée. Détecte également à travers les parois de faible épaisseur. L'installation à proximité de sources de chaleur peut provoquer des allumages intempestifs (chauffage, ventilation...).

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam	3
IRC	80
IP	65
Groupe de risque	1
Durée de vie	84000 h
Indicateur L & B	L80 B20
Durée de vie (Lxx Bxx)	84 000 heures L80 B20.
Détecteur	OUI
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	extérieur
Poids article	1,400 Kg

## TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.547 MO\)](#)